



| 本体仕様 | |
|-------------|---------------|
| 型式 | YNA-3000-50AT |
| 質量 | 11.400g |
| 入力電圧 | DC200V |
| 消費電力 | 600.0W |
| 全光束 | 63000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 105.0lm/W |
| 力率 | 99% |
| 相関色温度 | 5,000K |
| 平均演色評価数 | Ra70 |
| 配光角度 | 15° |
| レンズ仕様 | 透明 |
| 動作保証温度 | -20~+50°C |
| 定格寿命 | 50,000h |
| IP保護等級 | IP65 |
| 適合電源 | NU-200 |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

| 電源仕様 | |
|--------|--------------------------|
| 型式 | NU-200 |
| 質量 | 1,800g |
| 定格電圧 | AC100V/200V/220V |
| 電源周波数 | 50Hz/60Hz |
| 入力電流 | 2.1A(100V) 1.0A(200V) |
| 出力電圧 | DC200V |
| IP保護等級 | IP67 |
| 適合規格 | PSE適合 |

| 番号 | 名称 | 材質 | 板厚 |
|----|-----|----------|----|
| ① | 放熱板 | マグネシウム合金 | |
| ② | レンズ | PC | |
| ③ | アーム | AL | 3t |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|---|----------------------------|--|---------|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------------|--|
| ±GENERAL TOLERANCE: | | DEBURR AND BREAK SHARP EDGES | | DO NOT SCALE DRAWING | | | | | | | | | |
| L = 6 | ±0.05 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ニイマ株式会社</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MODEL No. YNA-3000-50AT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MODEL クレア® 大型LED</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PARTS NAME 大型LED3000 投光器型【横型】</td> </tr> </table> | | | | ニイマ株式会社 | | MODEL No. YNA-3000-50AT | | MODEL クレア® 大型LED | | PARTS NAME 大型LED3000 投光器型【横型】 | |
| ニイマ株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| MODEL No. YNA-3000-50AT | | | | | | | | | | | | | |
| MODEL クレア® 大型LED | | | | | | | | | | | | | |
| PARTS NAME 大型LED3000 投光器型【横型】 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 < L = 30 | ±0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 < L = 80 | ±0.15 | | | | | | | | | | | | |
| 80 < L | ±0.2 | | | | | | | | | | | | |
| FINISH SYMBOL | | MATERIAL: | | PARTS NAME | | | | | | | | | |
| ニイマ | ▽ | ▽ | ▽ | 大型LED3000 投光器型【横型】 | | | | | | | | | |
| JIS | ▽ | ▽ | ▽ | DWG No. YNA-3000-50AT-ASAB | | | | | | | | | |
| DRAWN | | NAME | | FINISH: | | | | | | | | | |
| PLANNED | | DATE: 2018.03.02 | | REVISION | | | | | | | | | |
| APPROVED | | SCALE:1:5 | | SHEET 1 OF 1 | | | | | | | | | |

【注意】
 ・本製品の分解、改造は絶対しないでください。
 ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

A3
UNIT: mm